



- A** Relaisplatine für Lichtschranke oder Schließkantensicherung (Art.-Nr.: 48073)
- B** * Steuerungsanschluss mit Systemkabel
- C** * Anschluß für separate Spannungsversorgung
- S1** Wahlschalter für Anschluss
-  Lichtschranke
-  Schließkantensicherung
- S2** Schalter für Testfunktion
(nur von Bedeutung bei Betrieb an Steuerungen mit elektronischer Testfunktion)
1: Testfunktion der Steuerung bewirkt kein Ansprechen des Relais
- Relais bleibt angezogen während der Testphase
0: Testfunktion der Steuerung bewirkt ein Abfallen des Relais wie bei Ansprechen der Lichtschranke bzw. Schließkantensicherung
- V20** Lichtschranke (Einweg- oder Reflexlichtschranke wahlweise)
- V30** Schließkantensicherung
- X8** Klemmanschluss potentialfreier Relaiskontakt (Wechsler)
Relais ist angezogen bei freiem Lichtweg bzw. bei nicht betätigter Schließkantensicherung (Kontakt .5/.8 ist geschlossen).
max. Kontaktbelastung: 250 V AC; 1 A
30 V; 3 A
- X8A** Klemmanschluss für Spannungsversorgung
Achtung: Nur Kleinspannung 24 V DC !!
- X20** Systemsteckbuchse
wahlweise für Lichtschranke oder Schließkantensicherung (Schalterstellung S1 beachten!)
- X20A** Systemsteckbuchse (funktionsgleich mit X20)
- * Die Spannungsversorgung kann über X8A oder X20A erfolgen. Bei Versorgung über X8A können Sender und Empfänger von Einweglichtschranken direkt an X20 und X20A angeschlossen werden.